

リチウムイオンバッテリーのお取り扱いに関するご案内

ご使用になる方や周りの方への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

弊社製品を安全にお使いいただくために必ず事前にお読みいただき、リチウムイオンバッテリーのお取り扱いには本ご案内にならない十分に注意して、正しい運用・管理を行ってください。

このドキュメントでは、下記についてご案内いたします。



- リチウムイオンバッテリーお取り扱い時のご注意
- リチウムイオンバッテリー交換の目安
- バッテリーパック回収について



対象機種

モバイルプリンター：SM-L200 シリーズ, SM-L300 シリーズ, SM-S210i シリーズ, SM-T300i シリーズ, SM-T400i シリーズ

■リチウムイオンバッテリーお取り扱い時のご注意

お取り扱いに関する注意事項に関して、誤った使い方によって生じる危害や障害の程度を、次の区分で説明しています。

 危険	「死亡や重症を負う恐れが特に高い内容」を示しています。
 警告	「死亡や重症を負う恐れがある内容」を示しています。

図記号の 説明	 してはいけない「禁止」内容です。	 実行しなければならない「指示」内容です。
------------	--	--

日々のご使用においては特に以下の 4 点をご理解の上、お取り扱いください。



強い衝撃を与えた、あるいは水やその他液体に濡れたバッテリーパックは使用しない

発熱、発煙、発火、爆発、液漏れ、その他損傷の危険があります。



充電が完了したら充電ケーブルをプリンターから取り外す

満充電付近で追充電を繰り返すと、リチウムイオンバッテリーの特性上バッテリーの劣化を早め、膨張やごく稀に発煙、発火の可能性があります。



高温状態での使用は避け、冷暗所にて保管する

バッテリーの劣化の加速、プリンターの電子回路や内部配線の絶縁劣化を防止します。













新しいバッテリーに定期的に交換をする






経年劣化により、発火の危険が高まります。“リチウムイオンバッテリー交換の目安”を参照ください。

お取り扱いに関する注意事項

危険

-  バッテリーパックは指定の機器専用です。他の機器や他の用途に転用しないでください。
-  バッテリーパックを AC 電源コンセントや車の DC 電源プラグに直接接続しないでください。
-  火中に投入する、火気・暖房器具に近づける、高温状態（直射日光下、車中など）で使用・充電したり、放置しないでください。また、水に浸したり、濡らしたりしないでください。
-  バッテリーパックの端子部分をショートさせたり、濡らしたりしないでください。バッテリーパックを金属製の小物（鍵など）と一緒にバッグに入れないでください。
-  落下など衝撃を与えたバッテリーパックは使用しないでください。また、先の尖ったもの（釘など）を刺したり、鈍器（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりしないでください。
-  分解や改造をしないでください。
-  バッテリーパックの端子に直接ハンダ付けをしないでください。
-  バッテリーパックの液が目に入ったときは、こすらずにすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
-  バッテリーパックの充電中・使用中または保管中に異臭・発熱・発煙・破裂・発火・漏液などの異常があった場合には、すぐにプリンター本体から取り外してください。
-  乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、乳幼児がバッテリーパックを取り出さないように注意してください。

警告

-  バッテリーパックの端子に触らないでください。
-  電子レンジその他の調理機器に入れたりしないでください。
-  満充電付近で追充電を繰り返さないでください。
-  所定の充電時間を超えても充電が終了しない場合は、充電を停止してください。
-  長期間使用しないときは、必ずバッテリーパックをプリンターから取り外してください。保管中は 3 ヶ月ごとに再充電してください。

■リチウムイオンバッテリー交換の目安

下記を目安に定期的にリチウムイオンバッテリーの交換をおこなってください。

- 充電回数：300回

リチウムイオンバッテリーの特性上、充電回数が増すごとに劣化が進みます。劣化したバッテリーを使用し続けることにより、駆動時間が短縮したり、過度な充電で膨張が発生したり、ごく稀に発火を引き起こす恐れがあります。

■バッテリーパック回収について

不要になったバッテリーパックは、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店または当社指定の回収拠点へお持ちください。

リサイクル協力店

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。

ホームページ：<https://www.jbrc.com/>

スター精密 電池回収拠点

スター精密株式会社

住所：〒422-8654 静岡県静岡市駿河区中吉田 20-10

電話番号：054-263-7111



使用済みバッテリーパックの取り扱い事項

- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被履をはがさないでください。
- 分解しないでください。

2022.8

スター精密株式会社
特機事業部